п/п	Запрашиваемые данные																							
1	Порядковый номер			7	5	3				1				0	2	4	ШМ	6			8			
2	Номинальное напряжение	380	В																					
3	Номинальный ток и сечение сборных шин	1800	А																					
		АД31Т 100х10																						
4	Схема первичных соединений Шина РЕ ШМТ 4х40																							
5	Материал и сечение нулевой жилы	АД31Т 80х10	мм																					
6	Тип панели			ЩО70-3М-04 У3	ЩО70-3М-22 У3	ЩО70-3М-03 У3				ЩО70-3М-03 У3				ЩО70-3М-38	ЩО70-3М-22 У3	ЩО70-3М-04 У3	ЩО70-3М-03 У3				ЩО70-3М-03 У3			
7	Обозначение схемы электрической принципиальной																							
8	Назначение линии (надпись в рамке)			Линейная	Ввод N2	Линейная				Линейная				Секционная	Ввод N1	Линейная	Линейная				Линейная			
				-		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-	-
9	Тип коммутирующе-защитного аппарата	Автомат	Тип	-	ВА 53-43	-	-	-	-	-	-	-	-	ВА 53-43	ВА 53-43	-	-	-	-	-		-	-	-
10			Каталожный N	-	331830	-	-	-	-	-	-	-	-	331830	331830	-	-	-	-	-		-	-	-
11		Рубильник, ток А		630	2000	250	400	250	400	250	400	250	400	2000	2000	630	250	400	250	400	250	400	250	400
12	Тип рубильника	РПС-2, 4		630		250	400	250	400	250	400	250	400			630	250	400	250	400	250	400	250	400
13	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя			630	2000 (0,4-1,1In)	250	400	250	400	250	400	250	400	1600 (0,4-1,1In)	2000 (0,4-1,1In)	630	250	400	250	400	250	400	250	400
14	Пределы уставок по току расцепителей автомата	замедленного срабат.			Блок защиты МРТ1 (0,4-1,1In)									Блок защиты МРТ1 (0,4-1,1In)	Блок защиты МРТ1 (0,4-1,1In)									
15		мгновенного срабат.																						
16	Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания, сек				tсз МТО 0,1-0,25сек									tсз МТО=0	tсз МТО 0,1-0,25сек									
17	Ток плавкой вставки, А			630		250	400	250	400	250	400	250	315			630	250	400	250	400	250	400	250	315
18	Трансформатор тока	номинальный ток, А			2000/5										2000/5									
19	Количество и сечение кабелей																							
20	Амперметр шкала, А				0-2000										0-2000									
21	Вольтметр шкала, В				0-500										0-500									
22	Панель учета ЩО70-3М-60			-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-		-	-	-
23	Количество панелей (в том числе торцевых)			15 (4)																				
24	Наименование объекта и его местонахождение																							
25	Наименование заказчика и его адрес																							
26	Наименование проектной организации и ее адрес																							

План РУ-0,4кВ



Примечание:

1. Изготовить рубильники на металлической основе.
2. Применить предохранители марки ППН 39-630 А, ППН 37-400 А, ППН 35-250 А.
3. Комплектно поставить шинный мост для панелей ЩО 70 - 1шт, L=1040 мм.
4. Панели изготовить с габаритными размерами по высоте 2200 мм с подставкой в нижней части панели.
5. Учет электроэнергии выполнить на каждом вводе на счетчиках ПСЧ-4 ТМ.05 М.05.
6. В каждой панели ЩО 70-3 М-60 установить по одному счетчику.
7. Счетчики поставить комплектно с панелями ЩО 70-3 М-60.
8. Счетчики подключить через испытательные зажимы ЗН 36-4 И 25.
9. Панели отходящих линий изготовить без трансформаторов тока и амперметров.
10. В вводных панелях перед автоматическими выключателями на фазу С установить на заводе-изготовителе дополнительные трансформаторы тока.
11. На всех панелях установить светильники с цоколем Е 27, с установленной в них энергосберегающей лампой мощностью не менее 30 Вт, Тс=4200К, с цоколем Е27.

СОГЛАСОВАНО
ОАО «ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
«___» _____ 200__ г.
Подпись
9.02.12 М.П.

СОГЛАСОВАНО	
Заказчик:	Завод-изготовитель:
	МП

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.					
ГИП					
Н.контр.					

ТП-16/10	Стадия	Лист	Листов
		1	
Опросный лист на панели ЩО 70 без АВР			

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.